

Art.-Nr. 2469: LED FUNK Dimmer 230V inkl. Fernbedienung max. 240W

Produktbilder



Produktbeschreibung

Funk-Dimmer und Fernbedienung (2.4 GHz)

ACHTUNG: Nur mit einem Triac Trafo nutzbar! (z.B. mit Art.Nr. 2042)

Dieses Set aus Funk-Dimmer und Fernbedienung (2.4 GHz) erlaubt Ihnen über eine Distanz von bis zu 30 Meter, mehrere LED Einbaustrahler zentral und gleichzeitig zu dimmen. **Sie können Leuchten bis maximal 240 Watt an diesen Funk-Dimmer anschließen.**

Funktionen der Fernbedienung

Die oberen 6 Tasten der Fernbedienung sind Fest-Einstellungen, mit denen Sie Ihre Leuchten an und aus, auf Nachtlicht, 25%, 50%, 75% oder 100% Helligkeit einstellen können. Die Symbole auf den Tasten sind selbsterklärend. Darunter finden Sie die Tasten zur stufenlosen Helligkeitseinstellung der Leuchten (kleiner Stern = weniger Helligkeit, großer Stern = mehr Helligkeit). Ganz unten stehen Ihnen zwei Speichertasten zur Verfügung, mit denen Sie zwei von Ihnen individuell bevorzugte Helligkeitseinstellungen speichern können. Dazu halten Sie die Taste S1 oder S2 gedrückt, damit die entsprechende Einstellung gespeichert wird.

Die Schaltung der Leuchten lässt sich auch mit zwei ganz normalen Wandtastern für Dimmer kombinieren (siehe Schaltzeichnungen in der Anleitung - Sie finden diese im nebenstehenden Reiter Downloads").

Damit die Leuchten auf die Befehle der Fernbedienung reagieren, müssen diese „angelernt“ werden.

- 1. Unterbrechen Sie die Stromverbindung zu den Leuchten (Hauptsicherung ausschalten oder Stecker ziehen!) – schalten Sie dann wieder ein.
- 2. Drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden 3x kurz und schnell auf die Ein-/Aus-Taste.
- Das Anlernen war erfolgreich, wenn die Leuchte 3x blinkt. Bitte wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang.

Wenn Sie die Verbindung der Leuchten zur Fernbedienung wieder trennen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zu den Leuchten (Hauptsicherung ausschalten oder Stecker ziehen!) – schalten Sie dann wieder ein.
- 2. Drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden x kurz und schnell die Ein-/Aus-Taste.
- Das Ablernen war erfolgreich, wenn die Leuchte 5x kurz blinkt. Bitte wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang.

Memory-Funktion

Diese Funktion sorgt dafür, dass Ihre letzten Licht-Einstellungen vor dem Ausschalten gespeichert bleiben, auch wenn Sie Ihr LED Panel nicht über die Fernbedienung, sondern über einen normalen Lichtschalter ausschalten. Beim Wieder-Einschalten stehen dann diese Einstellungen genauso zur Verfügung, bis Sie sie wieder ändern.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED FUNK Dimmer 230V inkl. Fernbedienung max. 240W
Artikelnummer / SKU	2469
EAN	4260601131886
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Schutzart (IP)	IP20
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Gewicht	105,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	105,000 kg