

# Art.-Nr. 1447: MiBoxer LED Controller/Dimmer 1 Kanal 12/24V LED Strip Panel Steuerung FUT036

## Produktbilder





## Unterstützt Alexa/Google Home

W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)



**Steuerbar mit  
Fernbedienung/Wandschalter**

Separat erhältlich

**FUT092**  
Art.-Nr.1974

**FUT006**  
Art.-Nr.1448

**FUT007**  
Art.-Nr.3467

**B1**  
Art.-Nr.3583

**B2**  
Art.-Nr.2120

**B4**  
Art.-Nr.1983

**FUT087**  
Art.-Nr.3582

**Smart Home kompatibel**

Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis  
MiBoxer App

The app screen displays the following controls:

- Color selection (color wheel)
- On/Off switch
- Dimming levels (multiple sliders)
- Mode selection (Mod)
- AC, Wireless LED, Timer, Lamp, Lamp2 buttons



Angaben in mm

## Produktbeschreibung

---

### Mi-BOXER LED Funk Dimmer 1 Kanal, WiFi ready 2.4GHz

Sie suchen für Ihre einfarbigen LED Strips, -Leisten oder -Module einen Dimmer?

Dann haben Sie ihn schon gefunden: Aus hochwertigem, schwer entzündlichem Kunststoff gefertigt und mit den Maßen: 85mm 45mm x 22,5 mm.

Er verfügt über folgende Anschlüsse:

Auf der einen Seite hat dieser Dimmer eine vierpolige Öffnung für die Kabelenden der Strips, die dort mit den eingebauten Schraubklemmen angeschlossen werden.

Auf der anderen Seite haben Sie die Option, ein Netzteil über eine Hohlbuchse für DC12-24V anzuschließen oder über eine zweipolige Öffnung, die ebenfalls integrierte Schraubklemmen für die Kabelenden hat.

Der Dimmer hat über die Funkfrequenz mit 2.4GHz eine Reichweite von 30m und ist außerdem noch „WiFi ready“, eine beliebte Eigenschaft der MiLight-Produkte, da die Funktionen nicht nur wie gewöhnlich über eine Fernbedienung gesteuert, sondern auf Ihr Tablet oder Smartphone übertragen werden können.

Wie das geht? Mit einer kostenlosen APP von MiLight/MIBOXER, die Sie Google PLay Store oder im Apple Store gratis herunterladen können. Plus einem WLAN WiFi Steuermodul (separat zu bestellen) zur Ansteuerung.

Am einfachsten ist die Ansteuerung mit einer geeigneten LED Dimmer Touch Funk Fernbedienung.

### Anleitungsvideo zum MiBoxer Controller FUT036

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer LED Controller/Dimmer 1 Kanal 12/24V LED Strip Panel Steuerung FUT036
Artikelnummer / SKU	1447
EAN	4260385823489
Hersteller EAN	4260385823489
Hersteller	MiBoxer

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	12 - 24 V/DC
Netzteil	extern
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	45 mm
Produktlänge	85 mm

Produkthöhe	23 mm
Gewicht	0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,050 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC - 24 V/DC
Ausgangsstrom	10000 mA

## Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	240 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	1