

Art.-Nr. 3594: MiBoxer DMX 512 LED Transmitter 6dBm DC5V Reichweite 30m FUTD01

Produktbilder





Angaben in mm



Produktbeschreibung

DMX512 LED Transmitter FUTD01

Der DMX512-Transmitter FUTD01 ist kompatibel mit dem MiBoxer RGBCCT DMX-Controller FUT039M (Art.-Nr. 4272) und dem MiBoxer RGBCCT Leuchtmittel FUT012 (Art.-Nr. 2667). Der Betrieb mit MiBoxer-Produkten, die DMX nicht unterstützen, ist nicht möglich.

Der DMX-Transmitter kann direkt über die XLR Steckverbindung an einem DMX Mischpult angeschlossen werden und überträgt die DMX-Steuersignale zu kompatiblen MiBoxer-Controllern und Leuchtmitteln.

Mit einem DMX-Transmitter lassen sich Controller und Leuchtmittel in bis zu 16 individuell ansteuerbaren Zonen steuern. Die Anzahl an Controllern und Leuchtmitteln innerhalb einer Zone ist dabei unbegrenzt. Jede Zone verwendet 5 DMX512-Kommunikationskanäle, über die sich die Helligkeit von Rot, Grün, Blau, Warmweiß, Kaltweiß, von 0% bis 100% einstellen lassen.

Dank der speziellen 2,4GHz Übertragungstechnologie von MiBoxer sind Reichweiten bis zu 30 m bei einer extrem niedrigen Latenz möglich.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer DMX 512 LED Transmitter 6dBm DC5V Reichweite 30m FUTD01
Artikelnummer / SKU	3594
EAN	4063592003152
Hersteller EAN	4063592003152
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer, DMX
LED-Hersteller	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	5 V/DC
Netzteil	extern
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Rahmenfarbe	schwarz
Produktbreite	23 mm
Produktlänge	188 mm

Produkthöhe	47 mm
Gewicht	1,400 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,400 kg