

# Art.-Nr. 3978: LED Bettlicht Set mit 2 Bewegungssensoren Ein/Aus dimmbar warmweiss

## Produktbilder

---

image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



## Produktbeschreibung

---

### LED Bettlicht 2er-Set - für Doppelbetten

Unser dimmbares 2er Set LED Bettlicht macht Ihr Schlafzimmer nicht nur zu einem optischen Highlight, sondern bietet auch eine **smarte Beleuchtungslösung** für Ihre Trittsicherheit und Orientierung. Wie oft mußten Sie schon nach einem Lichtschalter tasten? Wie oft haben Sie schon Ihren Schlafpartner durch die Deckenleuchte geweckt? Und wie schnell finden Sie Ihre Hausschuhe bei Dunkelheit?

Die jeweils **150 cm langen LED Streifen** werden an der Unterseite des Bettes angebracht und strahlen bei entsprechender Anbringung nach unten ab. Bewegungen werden durch einen Sensor registriert und aktivieren das warmweiße Licht. Schnell identifizieren Sie Stolperfallen oder finden ein Kleidungsstück in der Umgebung zurück. Und Ihren Schlafpartner setzen Sie nicht sofort einer Vollbeleuchtung durch eine Deckenleuchte aus.

#### Im Lieferumfang sind enthalten:

- 2 LED-Streifen (Lichtfarbe Warmweiss, jeweils 1,50 Meter lang)
- 2 Bewegungsmelder mit Dimmerfunktion und Timer
- 1 Verbindungskabel
- Befestigungsmaterial
- 1 Netzteil

### Einfache Installation

Auf der Rückseite des LED Streifens befindet sich ein **Klebestreifen**. Die Strips werden also auf der Unterseite des Doppelbettes mittels dem Klebestreifen befestigt. Der LED-Streifen hat eine Breite von 8 mm. Nach korrekter Verkabelung (einfaches Steckprinzip) werden die kürzbaren LED Streifen via Netzteil am Stromnetz angeschlossen.

Andere Montagemöglichkeiten: Regale, Möbel, Schränke

### Wie funktioniert der PIR-Bewegungssensor?

Der Bewegungsmelder reagiert sowohl auf Bewegungen als auch auf Helligkeit. Die Reichweite beträgt 3 Meter. Der Sensor wird erst bei einer Helligkeit von unter 2,5 Lux aktiviert. Für die Leuchtdauer gibt es drei Zeiteinstellungen: 30s, 130s oder 380s - danach schaltet sich das Licht automatisch ab.

Die Sensoren haben einen Erfassungswinkel von jeweils 100°.

Die **Dimmbarkeit** wird manuell über eine Drehscheibe eingestellt.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bettlicht Set mit 2 Bewegungssensoren Ein/Aus dimmbar warmweiss
Artikelnummer / SKU	3978
EAN	4063592006887
Hersteller EAN	4063592006887
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbaulänge	1500 mm
Einbaubreite	8 mm
Einbautiefe	1 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	geeignet
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	7 W
Energieverbrauch	7 W
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Anlaufstrom	12 mA
Nennlichtstrom	200 Lumen
Nennstrom	1000 mA
Netzteil	extern
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Produktlänge	1,500 m
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	1500 mm
Produkthöhe	1 mm
Gewicht	0,350 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,350 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	1000 mA

## Produkteigenschaften LED-Streifen

Leistung pro Meter	2,330 W/m
--------------------	-----------

Streifenart

Classic