LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4365: Step Up Spannungswandler USB 5V auf 12V DC 5,5x2,1 mm Stecker Ausgangsleistung 9,6W

Produktbilder

5V → 12V

Angaben in mm

Produktbeschreibung

Spannungswandler 5V USB auf 12V DC Hohlstecker Ladekabel Spannungsregler

Dieser Spannungswandler mit **Ausgangsleistung 9,6W** wird vor allem zusammen mit Powerbanks benutzt und überzeugt durch **einfache Bedienbarkeit**. Der USB-Anschluss wird in das geeignete Port der Powerbank gesteckt und der Hohlstecker (5.5x2.1 mm) in das zu betreibende Endgerät.

Mit einer Powerbank (separat zu bestellen)und diesem Spannungsregler können z.B. die abcMIX Leuchtbuchstaben, 12V LED-Streifen oder andere 12V Beleuchtungsgeräte in Betrieb genommen werden.

Weitere Verwendungsbereiche: Mini-Lautsprecher, Ventilatoren, Router, Minicomputer, IP-Kameras, etc.

Bei Reisen, Campingausflügen, usw. gehört dieses kleine Zubehör einfach dazu.

Weitere Angaben

- Input Port (USB): 5V, 2A Eingang
- Output Port (DC): 12V, 800mA Ausgang
- Ausgangsleistung 9,6 Watt
- Gesamtlänge: 156 cm
- Kabellänge mit USB-Stecker: 32 cm
- Kabellänge mit Hohlstecker: 119 cm
- Abmessungen Netzteil (LxBxH): 50 x 33 x 20 mm
- Geschützt vor Überstrom, Überspannung, Überlast, Kurzschluss
- Stabile Übertragung, gute elektrische Leitfähigkeit

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Step Up Spannungswandler USB 5V auf 12V DC 5,5x2,1 mm Stecker Ausgangsleistung 9,6W
Artikelnummer / SKU	4365
EAN	4063592010846
Hersteller EAN	4063592010846
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Eingangsspannung (V)	5 V/DC
Energieverbrauch	10 W
Leistung	10 W
Nennstrom	2000 mA
Farbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	33 mm
Produktlänge	50 mm
Produkthöhe	20 mm

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	800 mA